



### Vacedo スマートスリーブのご紹介 デュアルセンサー AI • USPTO 特許保護

- 吸引気流マイク: 吸引時の微細な気流音をキャッチ。
- モーションセンサー: 口元へ運ぶ自然な手の動きを検知。
- 多機能ボタン: 復帰、手動カウント、渴望SOS機能。
- LEDリングライト: 吸引が記録されると点灯でお知らせ。
- 探索ブザー機能: メロディ音で見失ったデバイスを発見。
- 超省電力バッテリー: 自動スリーブ設計、USB-C急速充電。

## 1. カンタン3ステップ初期設定

- 1 装着する: お手持ちの電子タバコ (JUUL、RELX、Vuse、Geek Barなど) にスリーブを優しく装着します。
- 2 マイク位置を合わせる: 吸気口マイク穴が吸い口側を向くように調整し、吸引音を正確に拾えるようにします。
- 3 クリックして起動: ボタンを1回押します。ランプが1回点滅し、起動完了をお知らせします。

## 2. 渴望サポートボタンと手動カウント機能

### 1回クリック: 状態確認・復帰

スリーブ中の復帰や、現在の動作状態とBluetooth接続確認が行えます。

### 2秒長押し: 渴望SOS

強い欲求を感じた時、2秒長押しするとアプリへSOSを送り、リフレッシュ呼吸法やAIガイダンスを起動します。

### ダブルクリック: 手動記録

騒音の激しい場所や手動管理したい場合、2回押しで手動記録が可能です。

## 3. バッテリーとスマート省電力スリーブ

### スマート自動スリーブ

机などに10分間静置すると自動で超省電力モードへ移行。再度吸う前に、**ボタンを1回押すだけで瞬時に復帰**します。

### USB-C 急速充電

一般的なUSB-Cケーブルで約30〜45分充電するだけで満充電となり、数日間の日常使用に対応します。

**お役立ちヒント:** USB-C充電ケーブル接続中は、ケーブル操作による誤検知を防ぐため、吸引検知とブザーが自動停止します。



### Vacedo 専属禁煙・節煙アシスタント BLUETOOTH 高速自動接続

- リアルタイム吸引統計: 当日の吸引回数と減煙目標を一目で確認。
- デバイス検索機能: アプリから呼び出し音を鳴らして紛失防止。
- AI認知行動サポート: ストレスを和らげる科学的な禁煙サポート。
- 6桁PIN暗号化保護: 安全な暗号化通信で健康データを保護。
- バッテリー残量表示: パーセンテージ表示で充電切れを防止。
- 喫煙トリガー分析: 欲求が高まるシチュエーションを可視化。

## 4. 30秒で完了するスマホ接続

### 1. BluetoothをON

Vacedoアプリを開き、デバイス設定から「Vacedo」を選択してペアリングします。次回から自動再接続されます。

### 2. 初期PINを入力

出荷時PINコードは「000000」です。通信は暗号化されており、アプリ内で自由に変更可能です。

### 3. デバイス呼び出し音

電子タバコが見当たらない時、アプリの「デバイスを探す」をタップすると、スリーブが10秒間メロディを鳴らします。

### 吸引感度の微調整（アプリでいつでも変更可能）

個人の吸引力やポッドの吸気抵抗に合わせてアプリ内で感度を最適化できます：

- 標準（推奨）：一般的なポッドデバイスと自然な吸引力に最適。
- ライト吸引：軽めの吸い心地や、吸気抵抗の強いポッド向け。
- アクティブ：屋外運動や振動の多い環境向け（環境ノイズをカット）。

## 5. LEDインジケーター & アラート早見表

| 動作状態     | LEDランプ表示       | 意味と操作                          |
|----------|----------------|--------------------------------|
| 吸引記録成功   | ● 緑色点灯 2秒間     | 吸引が正常記録されスマホと同期。短時間の重複防止ガード作動。 |
| 起動・復帰完了  | ● 白色点滅 1回      | スリーブから復帰し、正常に待機中。自動検知を開始。      |
| 手動モード待機  | ● 青色リズムカル点滅    | 手動モード作動中。吸う際にボタンを1回押して記録。      |
| 渴望SOS送信済 | ● 琥珀色パルス点滅     | アプリへSOSシグナル送信完了。スマホをご確認ください。   |
| 探索モード鳴動  | ● 琥珀色点滅 + メロディ | 呼び出し音が10秒間鳴動し、見失ったデバイスの場所を通知。  |
| USB-C充電中 | ● 赤／橙色常時点灯     | 安全充電中。充電中は誤作動防止のためセンサー停止。      |
| ディープスリーブ | ● 完全消灯         | 10分間静置後の省電力休眠。ボタン1回押して即復帰。     |

## 6. バッテリーと日常のお手入れ

### 長持ちバッテリー

スマート自動スリーブにより、1回の充電で数日間稼働します。USB-Cケーブルで約30～45分で急速充電が可能です。

### お手入れと防水上の注意

汚れた場合は固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。水没させたりマイク穴に液体が入らないようご注意ください。



### ご不明な点やお困りごとはございませんか？

QRコードをスキャンしてVacedoアプリをダウンロード、動画ガイドを確認、または公式サポート窓口（[support@aicqd.com](mailto:support@aicqd.com)）までお気軽にお問い合わせください。