

**Vacedo 스마트 슬리브를 만나보세요** 듀얼 센서 AI • USPTO 특허 보호

- **흡입 기류 마이크:** 베이핑 시 발생하는 부드러운 공기 흐름 감지.
- **모션 센서:** 기기를 입으로 가져가는 자연스러운 움직임 인식.
- **다기능 버튼:** 기기 깨우기, 수동 기록, 흡연 충동 SOS 지원.
- **링 라이트 LED:** 퍼프(흡입) 기록 성공 시 부드러운 불빛 점등.
- **분실 방지 부저:** 맑은 멜로디로 잃어버린 기기 위치 확인.
- **초절전 배터리:** 유휴 시 자동 초절전 모드 진입, USB-C 충전.

1. 3단계 초간단 설정

- 1 슬리브 장착:** 사용 중인 전자담배 기기(JUUL, RELX, Vuse, Geek Bar 등)에 슬리브를 부드럽게 끼웁니다.
- 2 마이크 구멍 정렬:** 흡입 기류 마이크 구멍이 마우스피스 방향을 향하도록 위치를 맞춥니다.
- 3 버튼 눌러 깨우기:** 둥근 버튼을 한 번 클릭합니다. 흰색 불빛이 깜빡이며 준비가 완료됩니다.

2. 충동 안심 버튼 및 수동 기록 기능**1회 클릭: 상태 확인/깨우기**

절전 모드에서 기기를 깨우거나 현재 연결 상태를 즉시 확인합니다.

2초 누르기: 충동 완화 SOS

강한 흡연 충동이 들 때 2초간 길게 누르면 앱으로 즉시 SOS가 전송되어 호흡 코칭을 시작합니다.

더블 클릭: 수동 기록

주변 소음이 심하거나 직접 카운트하고 싶을 때 두 번 눌러 수동 기록합니다.

3. 배터리 및 스마트 절전 모드**스마트 초절전 슬립 모드**

테이블 위에 10분간 가만히 두면 초절전 모드로 진입합니다. 사용할 때 버튼을 한 번 누르면 즉시 깨어납니다.

USB-C 고속 충전

표준 USB-C 케이블로 약 30~45분 충전하면 며칠간 사용할 수 있는 배터리가 완충됩니다.

유용한 팁: USB-C 충전 케이블 연결 중에는 케이블 조작으로 인한 오작동을 방지하기 위해 흡입 감지와 부저가 자동으로 일시 정지됩니다.



Vacedo 스마트 금연 매니저 블루투스 즉각 연결

- **실시간 흡입량 통계:** 일일 흡입 횟수와 금연 목표치를 한눈에 확인.
- **내 기기 찾기 호출:** 앱에서 터치 한 번으로 기기에서 소리 및 LED 작동.
- **AI 행동 코칭:** 스트레스와 욕구를 다스리는 과학적 금연 솔루션.
- **6자리 암호 보안:** 안전한 데이터 암호화로 개인 건강 정보 보호.
- **배터리 잔량 표시:** 실시간 배터리 잔량 확인으로 충전 관리.
- **충동 유발 요인 분석:** 흡연 욕구가 자주 발생하는 패턴 파악.

4. 30초 초고속 블루투스 연결

1. 블루투스 켜기

Vacedo 앱을 켜고 기기 설정에서 'Vacedo'를 선택하여 페어링합니다. 이후 자동으로 재연결됩니다.

2. 기본 비밀번호 입력

초기 페어링 코드는 **000000**입니다. 통신은 암호화되며 앱에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

3. 내 기기 찾기 호출

기기가 보이지 않을 때 앱에서 '기기 찾기'를 누르면 슬리브가 10초간 멜로디와 불빛을 냅니다.

흡입 감도 맞춤 조절 (스마트폰 앱에서 간편 변경)

개인의 흡입 습관과 전자담배 기기 특성에 맞추어 감도를 조절할 수 있습니다:

- **표준 (권장):** 대부분의 일반 전자담배와 자연스러운 일상 흡입에 최적화.
- **부드러운 흡입:** 약하게 흡입하거나 흡입 저항이 뻑뻑한 기기에 적합.
- **활동 모드:** 야외 운동이나 움직임이 많은 환경에서 주변 소음을 필터링.

5. LED 표시등 및 알림음 빠른 확인표

기기 현재 상태	LED 표시등 동작	의미 및 안내
흡입 기록 완료	● 녹색등 2초간 켜짐	흡입이 성공적으로 기록되고 앱에 동기화됨. 중복 카운트 방지 지연 작동.
기기 기상 완료	● 흰색등 1회 깜빡임	절전에서 깨어나 정상 모니터링 대기 중.
수동 모드 대기	● 파란색등 규칙적 깜빡임	수동 모드 작동 중. 흡입 시 버튼을 눌러 기록.
충동 SOS 발송	● 황색등 빠른 펄스 깜빡임	앱으로 SOS 신호 전송 완료. 스마트폰에서 안내를 확인하세요!
기기 찾기 호출 중	● 황색등 깜빡임 + 멜로디	호출음이 10초간 울려 기기 위치를 안내합니다.
USB-C 충전 중	● 적색 / 주황색 점등	안전 충전 중. 센서는 자동으로 일시 정지됩니다.
초절전 수면 모드	● 불빛 완전 꺼짐	10분 유휴 후 자동 절전. 버튼 1회 클릭 시 즉시 깨어납니다.

6. 배터리 수명 및 관리 방법

긴 배터리 수명

스마트 자동 절전 기능으로 한 번 충전 시 수일간 지속되며, USB-C로 약 30~45분이면 완충됩니다.

일상 관리 및 방수 주의사항

외관이 오염된 경우 부드러운 천으로 닦아주세요. 기기를 물에 담그거나 마이크 구멍에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.



도움이 필요하신가요? 고객센터팀이 함께합니다!

QR 코드를 스캔하여 Vacedo 앱을 다운로드하거나 사용 팁 동영상 확인하세요. 문의 이메일: support@aicqd.com